

Corrección del Factor de Potencia

Controladores con analizador de armónicas

Datos Técnicos		
		
Series	BR6000	BR7000
Características		
	Controlador del FP de alta performance Con analizador de armónicas hasta la 19° Con registro de parámetros máximos Con multiples alarmas de supervisión Con display backlight de 2 x 16 caracteres Con menues de texto también en Español Con inicialización automática Versiones con comunicaciones MODBUS-RS485 con software para monitoreo y programación remota Opcional adaptador RS485-USB para fácil conexión a cualquier computadora Versiones para CFP Dinamica con salida a transistores para manejo de módulos de tiristores Versiones para CFP Mixta – (control de contactores y tiristores)	Controlador del FP en las tres fases separadas Con analizador de armónicas hasta la 31° Con modo osciloscopio y diagrama de barras Con registro de parámetros máximos Con multiples alarmas de supervisión Con display gráfico backlight de 128 x 64 puntos y 8 líneas con menues de texto también en Español Muestra varios parámetros a la vez de las 3 fases Control de FP trifásico, monofásico o mixto Con comunicaciones RS485 con software para monitoreo y programación remota y para análisis y creación de gráficos Opcional adaptador RS485-USB para fácil conexión a cualquier computadora 15 salidas de control disponibles 3 relés adicionales de alarma o control
Datos Técnicos		
	- Tensión de alimentación: 110 ...230V - 50/60Hz - Tensión de medición: 30...525V Vac (L-N) ó (L-L) - Corriente de medición: .../5A ó .../1A	- Tensión de alimentación: 110 ...230V - 50/60Hz - Tensión de medición: 3 x 30...440V Vac (L-N) 3 x 50...760V Vac (L-L)
Versiones y códigos		
	BR6000-R6 (6 pasos de contactores) B44066R6006E230 BR6000-R12 (12 pasos de contactores) B44066R6012E230 BR6000-R12/F (12 pasos con 2 do relé auxiliar) B44066R6212E230 BR6000-R12/S485 (12 pasos con RS485-MODBUS) B44066R6412E230 BR6000-T6 (6 pasos de Tiristores – CFP Dinámica) B44066R6106E230 BR6000-T12 (12 pasos de Tiristores – CFP Dinámica) B44066R6112E230 BR6000-T12/S485 (12 pasos de Tiristores c/RS485-MODBUS) B44066R6412E231 BR6000 T6R6 (6 pasos de transistores y 6 de tiristores) B44066R6066E230 BR6000 T6R6/S485 (igual al T6R6 con RS485-MODBUS) B44066R6466E230	BR7000 B44066R7415E230 PC software BR7000-SOFT Comunicaciones a través de interface RS485 Portocolos MODBUS o ASCII Programación de parámetros del controlador Análisis confortable de valores registrados. Conexión a USB A traves de adaptador opcional. Incluído en la provisión del BR7000 y BR6000-R12/S485